

FICHA TÉCNICA

GENERADORES ELÉCTRICOS MARCA KOHLER

LOS GENERADORES ELÉCTRICOS MARCA KOHLER SON MAQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS CAPACES DE TRANSFORMAR ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA, DISEÑADAS PRINCIPALMENTE PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS GENERADORES ELÉCTRICOS MARCA KOHLER SON ÚTILES DENTRO DE CUALQUIER INDUSTRIA, ESPECIALMENTE DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN YA QUE SON NECESARIOS PARA ALIMENTAR OTROS EQUIPOS U HERRAMIENTAS. LOS GENERADORES ELÉCTRICOS MARCA KOHLER SON IDEALES PARA USARSE EN AQUELLOS SITIOS QUE CARECEN DE ESTA ENERGÍA, LA NECESITEN TEMPORALMENTE O EN CASO DE EMERGENCIAS.





GENERADORES ELÉCTRICOS MARCA KOHLER

Especificación	PRO2.0iS	PRO2.8i	PRO3.7	PRO3.7E	GEN5.0	PRO5.2	PRO5.2E	PRO5.4DES*	PRO7.5	PRO7.5E	PRO12.3EFI*
Descripción	2-kW Inverte	2.8-kW Inverte	3.7-kW Gen	3.7-kW Eléctric	5-kW Consu	5.2-kW Profesi	5.2-kW Prof.	5.4-kW Diesel	7.5-kW Prof.	7.5-kW Eléctric	12.3-kW
Potencia máx.	2,000	2,800	3,700	3,700	5,000	5,200	5,200	5,400	7,500	7,500	12,300
Potencia	1,600	2,500	3,000	3,000	4,300	4,500	4,500	4,700	6,300	6,300	10,500
Tipo de arranque	Cuerda	Cuerda	Cuerda	Eléctrico +	Cuerda	Cuerda	Eléctrico +	Cuerda	Cuerda	Eléctrico +	Cuerda
Desplazamiento	4.8/79/104/17	12.7/208	12.7/208	26.2/429	26.2/429	26.2/429	26.2/429	26.9/442	26.2/429	26.2/429	42.4/694
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad	1.1 / 4.1	2.9 / 10.9	3.4 / 12.8	3.4 / 12.8	3.4 / 12.8	3.0 / 11.4	3.0 / 11.4	7.26 / 30.8	8.0 / 30.2	8.0 / 30.2	8.7 / 32.9
Tiempo de	7.1	10.2	9.7	9.7	10	10	10	12	10	10	10
Peso (lb/kg)	44.1 / 20	66.8 / 30.8	126 / 57.2	142.1 / 62.6	180 / 81.6	180 / 81.6	201 / 91.2	437 / 198.2	199 / 90.3	220 / 99.7	306 / 138.8
Dimensiones	19.2x11x17.3	19.2x15.6x17.	24.3x18.8x24.	24.3x18.8x24.	29.4x21.4x23.	29.4x21.4x23.	29.4x21.4x23.	38.9x24.2x37.	29.4x21.4x23.	29.4x21.4x23.	35.2x24.4x30.
NEMA 5-20	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NEMA L5-30	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NEMA L14-20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
NEMA L14-30	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bloqueo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12 VDC (8.3A)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marcha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accu-Fill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Controlador	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
Apagado por	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía	3/3/...	3/3/...	3/3/...	3/3/...	90 días / 3	3/3/...	3/3/...	3/3/...	3/3/...	3/3/...	3/3/...