

FICHA TÉCNICA

GENERADOR A GASOLINA LF22000E MARCA MPOWER

EL GENERADOR A GASOLINA LF22000E MARCA MPOWER ES UN EQUIPO CONFIABLE PARA PROPORCIONAR ENERGÍA EN APLICACIONES PROFESIONALES E INDUSTRIALES, CON SU MOTOR MONOCILÍNDRICO OHV DE 4 TIEMPOS Y UN DESPLAZAMIENTO DE 999 CC, ESTE GENERADOR ASEGURA UN RENDIMIENTO EFICIENTE Y DURADERO, SU SISTEMA DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO SIN CONTACTO (TCI) Y ARRANQUE ELÉCTRICO FACILITAN SU OPERACIÓN, BRINDANDO UNA EXPERIENCIA CÓMODA Y PRÁCTICA. EL GENERADOR A GASOLINA LF22000E MARCA MPOWER CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE DE 40 LITROS Y UN TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE 4.5 HORAS, EL LF22000E ES IDEAL PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO, ADEMÁS, SU POTENCIA MÁXIMA DE 18 KVA Y SU SALIDA NOMINAL DE 16.5 KVA LO CONVIERTEN EN UNA OPCIÓN PARA ALIMENTAR EQUIPOS DE ALTO CONSUMO, OFRECIENDO UN BALANCE PERFECTO ENTRE POTENCIA Y EFICIENCIA.



FICHA TÉCNICA

GENERADOR A GASOLINA LF22000E MARCA MPOWER

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	LC22004 (LF22004E)
Tipo de combustible	Gasolina
Tipo de arranque	Eléctrico y manual
Fases	Monofásico (220V)
Potencia máxima	16 kW / 16 kVA
Potencia continua	15.3 kW / 15.3 kVA
Refrigeración	Por aire
Capacidad del tanque	40 litros
Dimensiones (L × A × H)	100 × 68 × 86 cm
Peso	221 kg
Aplicaciones recomendadas	Uso industrial, construcción, respaldo eléctrico